

Модуль дистанційного керування, 1 канал



- Напруга живлення: DC10-14V
- Режим очікування: < 5mA
- Частота: 433 МГц
- Режим детектора: супергетеродинний приймач
- Чутливість приймача: > 90 dBm
- Дальність: > 100 метрів (у відкритому середовищі)
- Метод декодування: мікроконтролерне
- Максимальна кількість пультів: 50
- Підтримка типу дистанційного керування: Фіксований код, код навчання
- Кількість каналів: 1
- Режими роботи: (Jog / Non-Latched, inter-lock / Latched, self-lock / Self-locked, Delay off)
- Спосіб з'єднання: фіксований кабель живлення
- Номінальне навантаження: 10A 250VAC / 10A 125VAC, 10A 30VDC / 10A 28VDC
- Вихід: Нормально відкритий, Загальний, Зазвичай закритий
- Габаритні розміри: Д3,5 см x Ш3 см x В1,6 см

Для запам'ятовування брелока у пам'ять пристрою короткочасно натисніть кнопку на платі. Після спалаху світлодіода натисніть будь-яку кнопку брелока. Світлодіод блимне двічі, що свідчить про те, що брелок збережений у пам'яті модуля.

Для очищення пам'яті натисніть та утримуйте кнопку більше 8-ми секунд. Світлодіод вимкнеться, що свідчить про успішне очищення пам'яті пристрою.